MS

РЕГУЛИРУЕМЫЕ ИМПУЛЬСНЫЕ ИСТОЧНИКИ ПИТАНИЯ С ОДНИМ ВЫХОДОМ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения 2
1.1. Характеристики 2
1.2. Описание контактов и габариты 4
1.3. Правила работы с устройством 5
1.4. Условия эксплуатации, транспортировки и утилизации изделия 5

1. Общие сведения

Импульсные источники питания MS с регулируемым выходным напряжением или регулируемые блоки питания предназначены для питания радиоэлектронной аппаратуры и шаговых приводов.

Напряжение выхода меняется в пределах ±10% от номинального значения с помощью встроенного потенциометра.

Преимущества:

- низкая стоимость;
- стабильность напряжения;
- большое количество встроенных защит.

1.1. Характеристики

Табл. 1. Технические характеристики

Модель	MS-25-12	MS-25-24	MSF-35-24
Входное напряжение, В (переменного тока)	100 - 240 (1 фаза, 50 -60 Гц)		
Выходное напряжение, В (постоянного тока)	12	24	24
Диапазон регулировки выходного напряжения	±10 %		
Пульсация, мВ	< 100		
Входной ток, А (переменный)	0.6	0.6	0.8
Выходной ток, А (постоянный)	2.1	1.1	1.5
Выходная мощность, Вт	25	25	35
Температура, °С	от -10 до +60		
Влажность, %	< 90		
Тип охлаждения	пассивное		
Наработка на отказ, ч	50000		

КПД, %	76	80	84
R изоляции, МоМ	100		
Защита	от перегрузки (105-150% от номинальной мощности) от перенапряжения от перегрева (отключение при температуре выше 110°C)		
Габариты Д x Ш x В, мм	85 x 58 x 37		
Вес, г	180		

1.2. Описание контактов и габариты

Табл. 2. Описание контактов

1	L	Контакты для подключения входного напряжения (от сети ~220 В, 1 фаза, 50/60 Гц)
2	N	
3	⏚	Общее заземление источника питания
4	-V	Контакт для подключения "-" питающего напряжения
5	+V	Контакт для подключения "+" питающего напряжения
+V ADJ		Потенциометр для регулировки напряжения

⚠ Рекомендуется подключать заземление толстым медным проводом к общей шине заземления.



Рис. 1. Габариты источников питания MS

1.3. Правила работы с устройством

⚠ **Применение устройства предполагает строгое соблюдение инструкции по эксплуатации.**

1. После извлечения изделия из упаковки необходимо проверить оборудование на отсутствие повреждений во время транспортировки и погрузки/разгрузки. В случае выявления дефектов, обнаружения технических неисправностей или несоответствия технических характеристик - должен быть составлен и направлен акт о несоответствии.
2. Перед подключением и эксплуатацией изделия ознакомьтесь с настоящим руководством и соблюдайте требования безопасности. Изделие может представлять опасность при его использовании не по назначению. Покупатель несёт ответственность за правильную установку, эксплуатацию и техническое обслуживание изделия.
3. Работы по монтажу и подготовке оборудования должны выполняться только квалифицированными специалистами, прошедшими инструктаж по технике безопасности и изучившими настоящее руководство.
4. Перед подключением к электрической сети убедитесь, что её параметры соответствуют техническим характеристикам изделия. Не производите электрические подсоединения при включенном напряжении питания, это может привести к поражению электрическим током.
5. При отключении питания на клеммах может оставаться опасное напряжение. Будьте внимательны во избежание поражения электрическим током.

1.4. Условия эксплуатации, транспортировки и утилизации изделия

1.4.1. Эксплуатация

Изделие должно эксплуатироваться при температуре от -10°C до +60°C и относительной влажности воздуха не более 90%. Помещение должно быть сухим, не содержать конденсата и пыли. В воздухе помещения, в котором используется изделие, не должно присутствовать агрессивных примесей (паров кислот, щелочей).

1.4.2. Транспортировка

Допускается транспортирование изделия в транспортной таре всеми видами транспорта(в том числе в отапливаемых герметизированных отсеках самолетов) без ограничения расстояний. При перевозке в железнодорожных вагонах вид отправки — мелкий малотоннажный. При транспортировании изделия должна быть предусмотрена защита от попадания пыли и атмосферных осадков.

1.4.3. Утилизация

Утилизация производится в соответствии с региональными правилами утилизации электроприборов.